

GETA 123 ALARM BUTONU

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Microswitch'li tasarım (0,1A 30V DC),
- Çıkışlar normalde kısa devredir.
- Butona basıldığını belirtir,
- Alüminyum folyo ile parmak izi alır,
- Her basışta alarm verebilir,
- Butona basıldığında "ALARM" yazısı gözükür.
- Manyetik alanlardan etkilenmez,
- Elektriksel alanlardan etkilenmez.
- GETA122 de kapak sabotaj alarmı vardır
- ABS plastik malzemeden yapılmıştır.
- Kutu rengi beyaz, buton rengi kırmızıdır.
- 8 x 8 x 2 cm boyutlarındadır.



BAĞLANTININ YAPILIŞI :

- Montaj yapılmadan önce herhangi bir nedenle butona basmayınız.
- Butona basıldığında alüminyum folyoda "ALARM" yazısı oluşur.
- Yanlış basılmaları önlemek için bu alüminyum folyonun değiştirilmesi gerekir.
- Üst kapaktaki 2 yıldız başlı vida uygun bir tornavida ile sökülerek üst kapak kaldırılır.
- Alt kapak, butonun yerleştirileceği yere; 4 vida deliğinden vidalanarak tutturulur. Veya şeffaf silikonla yapıştırılır.
- Alarm uçları baskılı devredeki "C C" klemensine, kapak sabotaj uçları ise GETA122 modelinde "S S" uçlarına bağlanır. Bu çıkışlar normalde kısa devredir.
- Kablolar, kablo tutturucusu ile sabitlenir.
- Üst kapak, kapağın altındaki çıkıntı sabotaj "switch"ine gelecek şekilde kapatılır. Kapağı tutturucu iki vida uygun tornavida ile vidalanır